

## **Спасибо за выбор торговой марки AjetRays.**

### **Программирования радиостанции AR-444:**

- a. Скачать бесплатно распространяемое Программное Обеспечение (ПО) для соответствующей модели радиостанции с сайта [www.AjetRays.ru](http://www.AjetRays.ru) и установите его на персональном компьютере (ПК).
- b. Подключите программатор AJPG-444 в USB порт ПК. При первом подключении USB программатора, должен установиться драйвер. Если этого не произошло, пожалуйста, установите его. Драйвер и краткая инструкция доступна на странице [ПОДДЕРЖКА](#), таблица [ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПРОГРАММЫ](#).
- c. Запустите программу, выберите порт подключения программатора. Его номер можно найти в [Свойства Системы - Диспетчер Устройств – Порты](#).
- d. Штекер 3.5 стерео для программирования подключите к гнезду подключения внешнего динамика, [который находится сзади](#). Пожалуйста, все подключения и отключения производите [при выключенном оборудовании](#).
- e. Вначале следует [Считать \(Read\) данные из радиостанции](#), для определения модели и рабочего диапазона. Внесите необходимые изменения в меню программы, затем [Запишите \(Write\) данные в радиостанцию](#).